

低音音箱

BX 系列

F000366
BX151A

F000367
BX152A

F000368
BX181A

F000369
BX182A



BX151A	BX152A	BX181A	BX182A
38 W	63 W	48 W	85 W
500	1200	1000	2300

低音音箱

BX系列

低音 无极限

极端紧凑的箱体，动感震撼的低音表现力。这便是Montarbo产品家族史中占据重要地位的BX系列，长时间冲击着音乐爱好者的听觉享受。简洁高雅的箱体设计，高质量的内部元件，以及融合了Montarbo设计师尖端技艺的元素，使得BX影响力经久不衰。

BX系列的应用十分广泛，能满足不同品味听众对音质的要求，从室内到室外，从震撼激情的摇滚，到风格迥异的爵士乐，BX系列是很多艺术爱好者的最爱。

Montarbo工程师建议应用的场所：



现场
BX152A
BX182A

剧院
BX151A
BX152A

酒吧
BX151A
BX181A

咖啡厅
BX151A
BX181A

ACCESSORIES BX151A: S/203 (p.77)

详细参数	BX151A - 有源	BX152A - 有源	BX181A - 有源	BX182A - 有源双功放
频率响应	36 Hz ÷ 100 Hz (-3 dB)	34 Hz ÷ 100 Hz (-3 dB)	32 Hz ÷ 100 Hz (-3 dB)	30 Hz ÷ 100 Hz (-3 dB)
最大声压级 (半空间)	127 dB	134 dB	132 dB	139 dB
单元组件	15"钕铁硼低音单元 (3"音圈)	2 × 15"钕铁硼低音单元 (4"音圈)	18"钕铁硼低音单元 (4"音圈)	2 × 18"钕铁硼低音单元 (4"音圈)
分频点	100Hz, 24dB/oct Linkwitz-riley	100Hz, 24dB/oct Linkwitz-riley	100Hz, 24dB/oct Linkwitz-riley	100Hz, 24dB/oct Linkwitz-riley
内置功放	1个AB类MosFet精细功放单元, 动态均衡控制器 (D.E.CO)	1个AB类MosFet精细功放单元, 动态均衡控制器 (D.E.CO)	1个AB类MosFet精细功放单元, 动态均衡控制器 (D.E.CO)	2个AB类MosFet精细功放单元, 动态均衡控制器 (D.E.CO)
总功率输出	500W	1200W	1000W	2300W (2 × 1150W)
尺寸(WxHxD)	500 x 580 x 470 mm	940 x 570 x 490 mm	540 x 650 x 600 mm	1050 x 640 x 740 mm
重量	38 kg	63 kg	45 kg	85 kg