

FreeNet-A 天线产品系列

产品特性

- 天线分配系统由一台天线分配器、2个天线组成，可供多台接收机使用，让接收信号获得最佳的噪讯比，增加接收距离及稳定性，提供4组电源输入给接收机使用，方便安装工程。

规格参数

技术参数	FN-AD1天线分配器
适用频率范围	500-900MHz
输出/入增益	0dB (频段中心)
输出端绝缘度	20dB
输出/入阻抗	50欧姆
增益	13dBm
频宽	400MHz
接头	TNC插座
电源供应	DC12-18V
消耗电流	170mA
420mm×50mm×184mm	

产品特性

- 方便安装，避免其它设备干扰。
- 最大线长20米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米



FN-AE1天线延长座