

PRS-8P

电源管理器

本機是一種專業的電源時序分配器，它可將輸入的主電源分配成六路電源輸出，並可以按時間順序依次接通和關閉各路電源，從而有效降低對系統的衝擊，特別適合于中小型音響工程使用。



- > 一路主電源輸入，六路受控電源輸出。
- > 內部微處理器控制，可順序開機，逆序關機，并可多臺級聯使用，操作方便。
- > 各通道通斷都有LED指示，一目了然。
- > 設BYPASS開關及各通道都設獨立控制開關，使用靈活。
- > 設USB接口，可提供DC5V/100mA供電。
- > 標準1.5U機箱，方便安裝。

技術規格

整機最大輸入功率:	18KW
各電源通道最大輸出功率:	3KW
電源電壓:	AC 220V 50Hz/60Hz
延時通斷時間:	1秒
級聯控制:	有
BYPASS功能:	有
機身尺寸(長 x 寬 x 高):	481×255×70mm
包裝尺寸(長 x 寬 x 高):	560×380×141mm
淨重:	5.8kg
毛重:	7.0kg
使用說明書:	一本